

Taladro percutor BL 40V^{máx} XGT 140 Nm HP001GZ

Ofrece hasta 140 Nm de par máximo.



Código EAN

0088381892193



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	3,0 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAxAI	182 x 86 x 282 mm
Tensión de la batería	40V ^{máx}
Tipo de batería	XGT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Bloqueo del eje	✓
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	0 - 650 Rpm
R.p.m alta	0 - 2.600 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	140 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	68 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	6,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	85,00 dB(A)
Potencia sonora	96,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Excelente rendimiento en trabajos pesados y continuados.
- Gran velocidad de perforación; Ofrece un 20% o más de velocidad que el modelo anterior.
- Velocidad máxima aumentada (0-2.600 RPM) en modo alto para una velocidad de perforación más rápida en trabajos menos pesados.
- 2 velocidades mecánicas (0-650 y 0-2.600 RPM) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, fijación y perforación con martillo.
- Longitud total compacta para un fácil manejo y control.
- Tecnología de detección del efecto rebote (AFT). Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.
- 41/21 posiciones de par de apriete seleccionables electrónicamente (baja / alta).
- Selección de par de apriete por dial para un fácil ajuste; con pantalla digital para confirmación visual del par seleccionado.

Página del producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

191B26-6

Batería 40V máx 4,0 Ah XGT BL4040



191B36-3

Batería 40V máx 2,5 Ah XGT BL4025



191C10-7

Adaptador 40V máx / 18V LXT ADP10



191E07-8

Cargador rápido 40V máx XGT



191J39-5

Kit Fuente de Alimentación 40V máx



191J81-6

Kit Fuente Alimentación 40V máx



191J97-1

Kit fuente de alimentación 40V máx



191L29-0

Batería 40V máx 2,0 Ah XGT BL4020



191M90-3

Cargador DC40RC 40V Máx XGT



191N09-8

Cargador doble DC40RB 40V máx



191U00-8

Kit Fuente de Alimentación 40V máx



191U13-9

Kit fuente de alimentación 40V máx



191X65-8

Batería 40V máx 8,0Ah XGT BL4080F



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



835F93-2

Plástico interior Makpac



B-66880

Estuche de puntas y llaves de vaso



B-68432

Set de brocas y puntas (102 pcs)



D-47139

Estuche de brocas de corona Bi-



E-03660

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-03707

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-03763

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-03822

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-03850

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-03866

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-03947

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-03969

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-04008

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-04020

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-04036

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-04064

Broca de corona Ezychange Bi-Metal



E-06270

Set de brocas y puntas (212 pcs)



E-06529

Broca para ladrillo TCT 10x150 mm



E-11689

Set de brocas y puntas (256 pcs)



P-84327

Organizador de piezas Makpac 12



■ Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Ficha de producto:



Etiqueta:

