

# Taladro Combinado 18V 3,0Ah

## DHP453RFE

Taladro Combinado 18V

18V 3,0Ah. Máxima potencia en un cuerpo compacto.



### ■ Código EAN

0088381661249



### ■ INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	3,0 Ah
Tiempo de carga	22 min
Nº de Baterías	2
Motor	2-polos
R.p.m alta	0 - 1.300 Rpm
R.p.m baja	0 - 400 Rpm
G.p.m alta	0 - 19.500 gpm
G.p.m baja	0 - 6.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13 mm
Par máx. de apriete junta blanda	27 Nm
Par máx. de apriete junta dura	42 Nm
Par máx. de apriete estable	38 Nm
Portabrocas automático	✓
Capacidad máx. en mampostería	13 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	36 mm

### ■ BENEFICIOS DEL USUARIO

- Protección de la batería frente sobrecargas.
- Engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
- Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad.
- 16 posiciones de par de apriete + 1 directa. Además dispone de modo percusión.
- Compatible con baterías de 1.3/ 3.0/ 4.0/ 5.0 Ah.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

Punta doble (plana + phillips), 2 baterías 18V 3,0Ah y maletín PVC.

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**197599-5**

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



## ACCESORIOS

**196235-0**

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



**196933-6**

Multicargador rápido 2 puertos 18V



**D-67549**

Set de brocas para metal HSS-G 19



**D-67583**

Set de brocas para metal M-force 19



**D-72861**

Estuche de brocas HSS Madera 5



**E-03654**

Broca de corona Ezychange 19mm



**E-03785**

Broca de corona Ezychange 41mm



**E-03822**

Broca de corona Ezychange 51mm



**E-06351**

Broca para ladrillo TCT 3x60 mm



**E-10964**

Broca Multimaterial Omnibohrer



**E-11829**

Set accesorios brocas y puntas

