

# Taladro combinado 18V LXT 62Nm 4,0Ah

## DHP482RME

2 baterías 4,0 Ah, cargador rápido y maletín PVC

Aumentamos las Rpm.



### ■ Código EAN

0088381804622



### ■ INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Tiempo de carga	36 min
Nº de Baterías	2
Motor	4-polos
R.p.m alta	0 - 1.900 Rpm
R.p.m baja	0 - 600 Rpm
G.p.m alta	0 - 28.500 gpm
G.p.m baja	0 - 9.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13 mm
Par máx. de apriete junta blanda	36 Nm
Par máx. de apriete junta dura	62 Nm
Par máx. de apriete estable	54 Nm
Portabrocas automático	✓
Capacidad máx. en mampostería	13 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	38 mm

### ■ BENEFICIOS DEL USUARIO

- Taladro combinado más compacto.
- Mango con nuevo diseño más ergonómico.
- 21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autobloqueante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

Punta doble, 2 baterías 4,0 Ah, cargador rápido y maletín PVC.

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**197265-4**

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



## ACCESORIOS

**196235-0**

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



**196933-6**

Multicargador rápido 2 puertos 18V



**B-68432**

Set de brocas y puntas (102 pcs)



**D-67583**

Set de brocas para metal M-force 19



**D-73461**

Set de puntas + avellanador



**D-73477**

Set de puntas + avellanador



**E-06270**

Set de brocas y puntas (212 pcs)



**E-11689**

Set de brocas y puntas (256 pcs)



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

